

Паспорт
Светильник домашней ДБП «Эконом-ЖКХ» LED,
6Вт, с датчиком, 96 светодиодов

1. Назначение изделия

Простое и энергетически эффективное решение для внутреннего освещения мест общего пользования, например, лестничных площадок, в том числе в многоквартирных домах. Светильник обеспечивает включение освещения в условиях недостаточной освещенности при появлении людей и производимых ими звуков и выключение освещения при отсутствии людей.

Устойчивость к вандализму обеспечивается благодаря антивандальному рассеивателю и декоративной рамке, закрывающей доступ к крепежным винтам.

Корпус светильника обеспечивает степень защиты от воздействия окружающей среды IP20 по ГОСТ 14254-96.

Климатическое исполнение светильника соответствует УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

2. Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В	~220±10%, 50-60 Гц
Количество светодиодов	96
Потребляемая мощность, Вт	6
Коэффициент мощности	≥0,95
Задержка выключения, секунд	45
Порог срабатывания по свету, тип., люкс	10±20%
Порог срабатывания по звуку, тип., дБ	68, нерегулируемый
Световой поток светильника*, лм	670 @ 220В
Температура окружающей среды, °С	От -10 до +40
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Соответствует требованиям безопасности	ТР ТС 004/2011
Соответствует требованиям электромагнитной совместимости	ТР ТС 020/2011

*Световой поток без рассеивателя. Световой поток с рассеивателем 520лм.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

3. Комплектность

Комплектность	Количество	Примечание
Светильник	5	на 5 светильников
Клеммная колодка	5	
Паспорт	5	
Упаковка	1	

4. Принцип действия светильника

Светильник включается только при недостаточном уровне естественной освещенности и появлении шума в виде: шагов, разговора, открывания дверей, и т.п. (при этом низкочастотный уличный шум отфильтровывается устройством). Через 45 секунд после включения светильник автоматически выключится.

5. Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! Источник питания не имеет гальванической изоляции от сети!
Запрещается эксплуатировать светильник без рассеивателя! Подключение и отключение производить только при отключенной сети!

6. Установка светильника

- отключите электропитание в месте установки светильника;
- подключите питающие провода к светильнику;
- используя штатные отверстия в корпусе светильника, обеспечьте его надежное крепление на опорной поверхности (элементы крепежа в состав поставки не входят). Рекомендуемый размер самореза с выпуклой головкой 3,5 x 25;
- защелкните декоративную (антивандальную) рамку после установки светильника на опорную поверхность;
- включите питание.

Внимание! При первом включении в сеть светильник автоматически определяет свой рабочий цикл, а именно, может включиться при высоком уровне освещенности. Если это произошло, то необходимо дать ему отработать цикл, затем он выключится и войдет в рабочий режим.

Рекомендуется устанавливать светильник на максимальном удалении от шахты лифта.

7. Хранение

Светильники должны храниться в помещениях с температурой воздуха от +5 до +40 °С и относительной влажностью не более 80%.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 3 года со дня ввода в эксплуатацию изделия, подтвержденного соответствующими документами, но не более 4 лет с даты производства, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

9. Изготовитель

ООО «ПТК «Аргос-Электрон» 188502, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, с. п. Горбунковское, тер. Производственная зона Горбунки, здание № 7, помещение 1, 10.

Тел.: 8-800-511-22-82

Адрес в сети интернет: www.argos-electron.ru

Произведено в России

Дата выпуска _____

