

**Инструкция по эксплуатации и монтажу**

**КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ (РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ)  
 КР2601; КР2602; КР2603; КР2604; КР2605;  
 КР2606; КР2607  
 ЮРУК.686465.017 ИЭ**

**Основные сведения об изделии:**

Коробки для открытой установки предназначены для организации мест соединения (разветвления) медных проводов и кабелей, сечением не более 10 мм<sup>2</sup>, а также возможного размещения в них различных малогабаритных устройств.

**Основные технические характеристики:**

Номинальное напряжение – 400 В.

Степень защиты от попадания твердых частиц и воды – IP55.

Обозначение коробки	Габариты, мм	Масса коробки, г. не более
КР2601	Ø74,6 x 44	39,5
КР2602	Ø94,6 x 44	56,5
КР2603	94,6 x 94,6 x 44	70,5
КР2604	109,6 x 109,6 x 54	95
КР2605	79,6 x 79,6 x 44	56,3
КР2606	185 x 139 x 76	170,4
КР2606-01	162 x 122 x 76	143,2
КР2607	225 x 175 x 76	244,6
КР2607-01	202 x 152 x 76	

**Срок службы и гарантия изготовителя:**

Срок службы – не менее 20 лет.

Гарантийный срок эксплуатации коробок – 2 года со дня продажи.

**Комплектность:** Изделие – 1 шт., инструкция – 1 шт.

**Сделано в России:** ОАО «Алмаз»

Россия, 393180, Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы, 1.

**Указания по монтажу**

1. Монтаж коробок производится в соответствии с СП 76.13330.2016 и «Правилами устройства электроустановок».
2. Коробки предназначены для открытой установки внутри помещений на стены, потолок, полы или облицовочные плитки из несгораемых материалов.
3. В герметичных вводах вводы необходимого размера выполнять удалением прилива с помощью соответствующего режущего инструмента.
4. Электрические соединения между двумя или несколькими концами медных проводников с незакрепленными контактными зажимами производить с помощью колпачков соединительных «СИЗ-2», «СИЗ-3» и зажимов соединительных фирмы-производителя «WAGO».
5. Ввод проводов, кабелей или труб в коробки не должен нарушать степень защиты оболочки коробок и создавать механических воздействий, деформирующих их.
6. Крепление коробок производить за корпус, предварительно удалив мембраны в отверстиях под крепление с помощью соответствующего режущего инструмента.
7. Открывание крышки производить с применением инструмента (отвертки и др.), вставив лезвие в пазы крышки короба. Закрывание крышки производится без использования инструмента, простым защелкиванием.

**Указания по эксплуатации:**

Эксплуатация коробок должна проводиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителя».

**Транспортирование, хранение, утилизация:**

Условия транспортирования коробок должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216 и группе 4 по ГОСТ 15150.

Условия хранения коробок – по группе 2 ГОСТ 15150.

Изделия подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке.

**Свидетельство о приеме и продаже**

Изделия изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий ЮРУК.686465.002ТУ и ТР ТС 004/2011.

Сертификат соответствия №ЕАЭС RU С-РУ.АЯ60.В.00024/19 выдан ОСПУ Частного

Учреждения «Воронежский ЦСМ» аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ60.

Срок действия с 11.12.2019 по 10.12.2024.



Дата изготовления соответствует дате упаковки, указанной на транспортной этикетке.

Штамп ОТК

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп магазина

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею:

Покупатель \_\_\_\_\_

Ред. газ. «Наш вестник»  
 3. 553 Т. 5000