



Инструкция по эксплуатации и монтажу

**КОРОБКИ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ
КУП2603; КУП2604
АМЛФ.686465.030 ИЗ**

Основные сведения об изделии:

Коробки уравнивания потенциалов предназначены для соединения двух и более медных проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов. Комплекуются шинами «РЕ», которые устанавливаются внутри коробок.

Основные технические характеристики:

Номинальное напряжение – 400 В.

Степень защиты от попадания твердых частиц и воды – IP55.

Соединительное устройство – шина «РЕ» на 63 А.

Максимальное сечение присоединяемых медных проводников – 10 мм².

Максимальное количество присоединяемых медных проводников:

КУП2603 – 7, КУП2604 – 13.

Обозначение коробки	Габариты, мм	Масса в комплекте с крепежными деталями, г. не более
КУП2603	110,0 x 110,0 x 45,5	100,5
КУП2604	132,8 x 132,8 x 54,5	140,5

Срок службы и гарантия изготовителя:

Срок службы – не менее 20 лет.

Гарантийный срок эксплуатации коробок – 2 года со дня продажи.

Комплектность: Изделия, инструкция, упаковка.

Сделано в России: ООО «ОСНОВА»

Россия, 393190, Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы, 1.

Указания по монтажу:

1. Монтаж коробок производится в соответствии с СП 76.13330.2016 и «Правилами устройства электроустановок».
2. Коробки предназначены для открытой установки внутри помещений на стены, потолок, полы или облицовочные плитки из негорючих материалов.
3. В герметичных вводах вводные отверстия необходимого размера выполнять удалением прилива с помощью соответствующего режущего инструмента.
4. Электрические соединения между двумя или несколькими концами медных проводников в коробках производить с применением встроеного соединительного устройства (шина с винтовыми зажимами).
5. Ввод проводов, кабелей или труб в коробки не должен нарушать степень защиты оболочки коробок и создавать механических воздействий, деформирующих их.
6. Крепление коробок производить за корпус, предварительно удалив мембраны в отверстиях под крепление с помощью соответствующего режущего инструмента.
7. Открывание крышки производить с применением инструмента (отвертки и др.), вставив лезвие в пазы крышки коробки. Закрывание крышки производится без использования инструмента, простым защелкиванием.

Указания по эксплуатации:

Эксплуатация коробок должна проводиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителя».

Транспортирование, хранение, утилизация:

Условия транспортирования коробок должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216 и группе 4 по ГОСТ 15150.

Условия хранения коробок – по группе 2 ГОСТ 15150.

Изделия подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке.

Свидетельство о приемке и продаже:

Изделия изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.33.13-002-71061028-2021 и ТР ТС 004/2011.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АД61.В.00688/22 выдан ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области». Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД61. Срок действия с 25.02.2022 по 24.02.2027.



Дата изготовления соответствует дате упаковки, указанной на транспортной этикетке.

Штамп ОТК

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею:

Покупатель _____