


Лампы светодиодные серии VISION CARE
1. Назначение и область применения

- 1.1 Лампы светодиодные товарного знака IN HOME (далее - лампы) являются современными источниками света и применяются в осветительных приборах как альтернативные галогенным лампам, люминесцентным лампам и лампам накаливания источников света.
- 1.2 По требованиям безопасности лампы соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.
 По требованиям электромагнитной совместимости лампы соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.
 По требованиям ограничения применения опасных веществ лампы соответствуют Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.
- 1.3 Лампы являются лампами с направленным световым излучением и соответствуют требованиям по энергоэффективности СТБ 2476, СТБ 2461.
- 1.4 Лампы предназначены для использования в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения.

2. Технические параметры
2.1 Технические параметры:

- диапазон рабочих температур: -10°C / +40°C;
- номинальное напряжение: 230В±10%. Частота 50 Гц;
- диапазон рабочих напряжений: ~150-275В;
- индекс цветопередачи Ra: >80;
- коэффициент пульсации: <5%;
- угол освещения: 90° (LED-JCDR-VC, LED-JCDRC-VC);
 120° (LED-R39-VC, LED-R50-VC, LED-R63-VC);
- тип КСС: Г;
- тип рассеивателя: матовый;
- тип источника света: SMD LED;
- расчетный срок службы: 30 000 часов;
- номинальный срок службы: 30 000 часов;
- стабильность светового потока в конце номинального срока службы: 70%;
- количество циклов вкл./откл. до преждевременного выхода из строя: 30 000 циклов;
- время загорания: мгновенное загорание.

2.2 Технические параметры ламп приведены в таблице 1.


– Таблица 1. Технические параметры –

Модель	Серия	Описание								
LED-R39-VC	VC	Лампа с колбой в форме рефлектора (Тип R); диаметр колбы 39 мм, цоколь E14								
LED-R50-VC	VC	Лампа с колбой в форме рефлектора (Тип R); диаметр колбы 50 мм, цоколь E14								
LED-R63-VC	VC	Лампа с колбой в форме рефлектора (Тип R); диаметр колбы 63 мм, цоколь E27								
LED-JCDR-VC	VC	Лампа с колбой в форме рефлектора (Тип MR); цоколь GU5.3								
LED-JCDRC-VC	VC	Лампа с колбой в форме рефлектора (Тип MR); цоколь GU10								
Наименование	Номинальная мощность, Вт	Эквивалентная мощность лампы накаливания, Вт	Световой поток, лм	Взвешенное энергопотребление Es, кВт*ч/1000ч	Цветовая температура, К*	Индекс энергетической эффективности EЕ	Световая отдача, лм/Вт	Класс ЭЭ	Коэффициент мощности, PF	Габаритные размеры, мм
Лампа R39 5 Вт	5	40	410	5	3000К; 4000К	0,13	82	A+	>0,85	68x39
Лампа R50 6 Вт	6	50	530	5	3000К; 4000К; 6500К	0,13	88	A+	>0,85	86x50
Лампа R63 9 Вт	9	60	810	8	3000К; 4000К	0,14	90	A+	>0,85	102x63
Лампа JCDR 4 Вт	4	30	320	3	3000К; 4000К; 6500К	0,13	80	A+	>0,85	51x50
Лампа JCDR 6 Вт	6	50	530	5	3000К; 4000К; 6500К	0,13	88	A+	>0,85	51x50
Лампа JCDR 8 Вт	8	55	720	7	3000К; 4000К; 6500К	0,14	90	A+	>0,85	51x50
Лампа JCDR 11 Вт	11	75	990	10	3000К; 4000К; 6500К	0,14	90	A+	>0,85	51x50
Лампа JCDRC 6 Вт	6	50	530	5	3000К; 4000К; 6500К	0,13	88	A+	>0,85	55x50
Лампа JCDRC 8 Вт	8	55	720	7	3000К; 4000К; 6500К	0,14	90	A+	>0,85	55x50
Лампа JCDRC 11 Вт	11	75	990	10	3000К; 4000К; 6500К	0,14	90	A+	>0,85	58x50

* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 200К

3. Монтаж и подключение

- 3.1 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети $230\text{В} \pm 10\%$, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 3.2 Светодиодную лампу нельзя использовать с датчиком движения и диммером (регулятором яркости).
- 3.3 Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании сети.

4. Требования безопасности и техническое обслуживание

- 4.1 Светодиодную лампу нельзя использовать при (или после) её контакта с водой или другими жидкостями.
 - 4.2 Светодиодную лампу нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении.
 - 4.3 Использование ламп в закрытых светильниках с ограниченным теплоотводом может повлиять на их срок службы.
 - 4.4 Лампы ремонту не подлежат. При возникновении неисправности лампу утилизировать.
- 4.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
- эксплуатировать лампу, имеющую механические повреждения;
 - разбирать лампу и включать в разобранном виде;
 - длительно смотреть на включенную лампу или направлять источник света в глаза.
- 4.6 ВНИМАНИЕ!** Перед монтажом лампы убедитесь, что номинальное напряжение, указанное в маркировке лампы, соответствует напряжению сети.

5. Утилизация

- 5.1 Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников света, не содержит ртути. Лампы утилизируются в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

6. Транспортирование и хранение

- 6.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.2 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до $+50^\circ\text{C}$ и относительной влажности не более 98%.
- 6.3 При хранении и транспортировании высота штабеля не более 2,7 метра.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1 Замена подлежат неработающие светодиодные лампы при отсутствии видимых физических повреждений.
- 7.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена лампа.
- 7.3 Замена предполагает предварительное тестирование лампы.
- 7.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства государств-членов ЕАЭС о защите прав потребителей.
- 7.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные лампы:
 - имеющие видимые физические повреждения корпуса;
 - вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
 - вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;
 - если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию лампы, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

- 7.6 Гарантийный срок составляет два года с момента продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации, наличии правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека.
- 7.7 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организацию:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Поставщик в Республику Беларусь: Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Холтика Эверест», УНП 192014063. 220090, Беларусь, г. Минск, ул. Олешева, д.1, пом.316, ком. 202, тел +375 17 252-00-00;

ООО «ВитМакс инвест», УНП 193444798. 220138, Беларусь, г. Минск, пер. Липковский, 12, ком. 403, тел. +375 29 655-14-66

Производитель: YINGSHANG CHANGSHENG ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. Юншанг Чангшенн Электрикал Апплайз Ко, Лтд.; GUANBAO AND YINGLI ROAD INTERSECTION, YINGSHANG INDUSTRIAL ZONE, FUYANG, ANHUI, CHINA; Перекресток Гунбао и Юнгли, Индустриальная зона Юншанг, Фуянг, Аньхуй, Китай

