



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) ФИТОПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ «УДАЧНЫЙ» ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДНОШЕНИЯ РАСТЕНИЙ. ЭРА FITO-50W-RA90-LED

RU УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА». Данный документ распространяется на светодиодный прожектор ЭРА модели «ЭРА FITO-50W-Ra90-LED» и предназначен для руководства по монтажу, подключению и эксплуатации. Светодиодный прожектор ЭРА позволяет обеспечить мощный фотонный поток и предназначен для сельскохозяйственных нужд и обеспечения фотосинтеза растений при отсутствии естественного освещения.

Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

Информация о видах опасных воздействий.


Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания (переменное), В.	180-240
Частота, Гц.	50/60
Потребляемая мощность, Вт.	50
Цветовая температура, К.	4000
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Фотонный поток, мкмоль/с	100
Степень защиты оболочки	IP65
Срок службы светодиодов, часов	30 000
Температура эксплуатации, °С	-30 до +45
Размеры, ДхШхВ, мм.	213x173x40,5
Масса, кг.	1,220
Коэффициент мощности [cos φ], не менее	0,9

СПЕКТРОГРАММА ИЗЛУЧЕНИЯ



2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:
Светодиодный прожектор, шт.1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. 1
Упаковка, комплект.1

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Требования безопасности

3.1.1. Монтаж прожектора, демонтаж, а также иные работы с ним в процессе эксплуатации необходимо производить при отключенном питании.

3.1.2. Не допускается эксплуатация в химически агрессивных и взрывоопасных средах.

Монтаж и подключение

3.2.1. Прожектор оснащен П-образным кронштейном, с возможностью регулировки угла наклона.

3.2.2. Проверьте целостность шнура и корпуса перед подключением. Для включения прожектора подключите вилку питания в сеть.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ

Не предназначен для реализации и использования в учебных и медицинских учреждениях.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Светодиодный прожектор соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ При обнаружении неисправности прожектора, немедленно обесточьте его.

ВНИМАНИЕ ВСЕ РАБОТЫ СВЯЗАННЫЕ С УСТРАНЕНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЕТИ!

Светодиодный прожектор не работает	<ul style="list-style-type: none"> • проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В • убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции • проверьте правильность подключения светодиодного прожектора
Наименование изделия:	Прожектор светодиодный специализированный для выращивания растений
Модели изделия	ФИТОПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ «УДАЧНЫЙ» ЭРА FITO-50W-Ra90-LED
Товарный знак:	ЭРА
Страна изготовитель:	Китай
Наименование производителя:	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО.,
Адрес изготовителя:	518054, КНР, Шэньчжэнь, Наньшань дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн биддинг, рум 901
Служба по работе с потребителями:	121467, Россия, г. Москва, а/я 43.
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортер:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам:	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Дата изготовления:	30.08.2022 (HLT-FITO-35)

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса, кабеля;
- нарушения условий эксплуатации изложенных в данном руководстве;

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека.

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись



ՃԱՎԱԳՐՈՇՄԱՆ ՁԵՆՆԱԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ) «ՀԱՏՈՂԱԿ» ՖԻՏՈ ԼՈՒՄԱՐԻՈՂԱՅԻՆ ԼՈՒՄԱՐԱԿ ԲՈՒՅՍԵՐ ԱՃԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ЭРА FITO-50W-RA90-LED

AM ՀԱՐԳԵԼ ԳՆՈՐԻ:

Շնորհակալություն «ԵՐԱ» ապրանքանիշի արտադրանքը գնելու համար: Տվյալ փաստաթուղթը մշակված է «ЭРА FITO-50W-Ra90-LED» մոդելի «ԵՐԱ» լուսադիոդային լուսարձակի լուսադիոդային լուսավորության ու լուսավորման համակարգերի բաղադրիչների համար և նախատեսված է մոնտաժման, միացման և շահագործման աշխատանքներում ղեկավարվելու համար: «ԵՐԱ» լուսադիոդային լուսարձակը թույլ է տալիս հզոր լուսա յին հոսք ապահովել և նախատեսված է բնական լուսավորության բացակայության դեպքում ապահովել բույսերի ֆոտոսինթեզը: ! Նախքան ապրանքի օգտագործելը՝ ուշադիր ուսումնասիրեք այս ձեռնարկը և այն պահպանեք մինչև շահագործման ավարտը:


! Տեղեկատվություն վնասակար ներգործությունների տեսակների մասին: Արտադրանքը չի պարունակում մարդու առողջության համար վնասակար և վնասակար նյութեր, որոնք կարող են նրա շահագործման կանոնների պահպանման դեպքում արտաթորվել արտադրանքի ծառայման ժամկետի ընթացքում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 220V ՓՈԹՈՆԱԿԱՆ ՀՈՍՆԵԻ ԼԱՐՈՒՄ ԿՏԱԳՎՈՐ Է ԱՌՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ:

1. ՏԵՆԻՒԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԵՐԸ

Հյւանքի սնուցման լարման(փոփոխական),	180-240
Հանմանակարգությունը, Հց	50/60
Ապարավոր հզորությունը, Վտ	50
Գունային ջերմաստիճանը, Կ	4000
Էլեկտրական ցնցումների պաշտպանության դաս	I
Ֆոտոնային հոսքը, մկմոլ/վ	100
Պատյանի պաշտպանության աստիճանը	IP65
Լուսադիոդների ծառայման ժամկետը, ժամ	30 000
Շահագործման ջերմաստիճանը, °C	-30 ք. + 45
Չափերը (ԵՎՄԻՔ), մմ	213x173x40,5
Քաշը, կգ	1,220
Հզորության գարնակիցը՝ առնվազն	0,9

ՃԱՆՎԱԳՅՈՒՄԱՆ ՍԵՂԵՍԿՐԳԻՐ



2. ԼՈՒՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մատակարարվող լուսակազմում ընդգրկված են. Լուսադիոդային լուսարձակ, հատ.1
Շահագործման ձեռնարկ (Անձնագիր), օրինակ... 1
Փաթեթվածք, լրակազմ.1

5. ԻՐԱՅՈՒՄ

Չի նախատեսված իրացվել և օգտագործել ուսումնական և բժշկական հիմնարկներում:

6. ՕԳՏԱԶՆՈՒՄ

Լուսադիոդային լուսարձակը համապատասխանում է ТР ТС 004/2011 «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիության» և ТР ТС 020/2011 «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիության» պահանջներին և շահագործման ժամկետի ավարտից հետո մարդկանց կանխի և առողջությանը ու շրջակա միջավայրին վնաս չի ներկայացնում: Արտադրանքը անհրաժեշտ է օգտահանել նրա իրացման տարածաշրջանի օրենսդրության պահանջների համաձայն:

7. ՀՆԱՐԱԿՈՐ ԱՆԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՅ ՎԵՐԱՏՄԱՆ ԵՐԱՆԱԿՆԵՐԸ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Լուսարձակի անարդյունավետ հայտնաբերման դեպքում՝ այն անհավաղ հստակագրվեք: **! ԱՐՏԱԳՐԱՆԵԻ ՀՆԱՐԱԿՈՐ ԱՆԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՏՄԱՆ ԲՈՒՈՐ ԱՃԵՑՆԱԵՆԵՐԸ ՊԵՏԸ Ե ԻՐԱՎԱՆԱՑՎԵՆ ԱՆՈՒՅՄԱՆ ՁԱՆՑԻՑ ԳՆԱՑՎԱԾ ՎԻՃԱԿՈՒՄ:**

Լուսադիոդային լուսարձակը չի աշխատում	<ul style="list-style-type: none"> • յստույթ 220 Վ սնուցման ցանցային լարման անկարգությունը. • համոզվեք բոլոր հարողալարերի և Նրանց մեկուսապատվածքի ամբողջականության մեջ. • ստուգել լուսադիոդային լուսարձակի միացման ճշտությունը.
--------------------------------------	--

8. ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՏԱԳՐԱՆԵԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրանքի անվանումը՝	Ֆիտո լուսավորման համար նախատեսված լուսադիոդային լուսարձակ:
Արտադրանքի մոդելները՝	«Հաջողակ» ՖԻՏՈ ԼՈՒՄԱՐԻՈՂԱՅԻՆ ԼՈՒՄԱՐԱԿ ԲՈՒՅՍԵՐ ԱՃԵՑՆԵԼՈՒ համար ЭРА FITO-50W-Ra90-LED
Ապրանքանիշ՝	«ԵՐԱ»
Արտադրող երկիր՝	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը՝	ՍՏԼ Բիզնես (Շենչժեն) համագործակցություն., ԼՏԻ
Արտադրողի հասցեն:	Արտադրողի հասցեն՝ 518054, ՉԺԳ, Շենժեն, Nanshan Distrikt, Chuan Street, Baolicheng building 9th floor, rum 901
Սպառողների հետ աշատանքի ծառայություն:	121467, Ռուսաստան, Մոսկվա, ա/я 43
Թեղեկատվություն արտադրողի հետ կապվելու համար:	atl_company@163.com
Ներմուծող՝	Ներմուծողի մասին տեղեկատվությունը կգտվի և անհատական փաթեթվածքի փա փակցված պիտակին:
Համապատասխանությունը Նոդախովային փաստաթղթերին	Արտադրանքը համապատասխանում է ТР ТС 004/2011 «Տաճրակվող սարքավորման անվտանգության մասին», ТР ТС 020/2011 «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիության»
Արտադրման ամսաթիվը՝	30.08.2022 (HLT-FITO-35)

9. ԵՐԱՇԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Երաշխիքային շահագործման ժամկետը՝ սույն ձեռնարկում նշված շահագործման պայմանների պահպանման դեպքում՝ վաճառքի օրվանից 24 ամիս: Սարքը ենթակա է երաշխիքային սպասարկման եթե՝

- առկա են մեխանիկական վնասվածքներ կամ մարմին (պատյանի), մալուխի բացելու հետքեր,
- հաստատված են սույն ձեռնարկում շարադրված շահագործման պայմանները:

! Չկայացած էլեկտրական արտադրանքի փոխարինումը իրականացվում է վաճ առքի կետում՝ կանխիկ դրամական միջոցներով:

Վաճառքի վայրը	Վաճառքի ամսաթիվը	Խանութի դրոշմակնիքը և վաճառողի ստորագրությունը





ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НУСҚАУЛЫҚ (ТӨЛҚУЖАТ)
ӨСІМДІКТЕРДІ ӨСІРУГЕ АРНАЛҒАН «УДАЧНЫЙ»
ЖАРЫҚ ДИОДТЫ ФИТОПРОЖЕКТОРЫ
ЭРА FITO-50W-RA90-LED

KZ ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Сізге «ЭРА» тауарлық белгісінің өнімін сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз! Осы құжат «ЭРА FITO-50W-RA90-LED» ЭРА үлгісінің жарықдиодты жарықтандыру мен көмескі жарық жүйелерінің құрамдастарына таралады және монтаждау, іске қосу және пайдалану кезінде басшылыққа алу үшін ұсынылады. ЭРА Жарық диодты прожектор күшті жарық ағының қамтамасыз етуге мүмкіндік береді және табиғи жарықтау болмаған кезде өсімдіктердің фотосинтезін қамтамасыз етуге арналған.

! Бұйымды қолданудан бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны қолданудың соңына дейін сақтаңыз.


! Қауіпті әсер етудің түрлері туралы ақпарат. Бұйымның құрамында оны қолданудың ережелерін сақтаған кезде бұйымның қызмет ету мерзімі бойы пайдалану удерісінде бөліне алатын адам денсаулығына қауіпті және зиянды заттектері жоқ.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 220В АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУІ ӨМІРГЕ ҚАУІПТІ!

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Айналымын қуат кернеуі, В	180-240
Жилігі, Гц	50/60
Тұтынатын қуаты, Вт	50
Түс температурасы, К	4000
Электрлік соққыдан қорғау класы	I
Фотон ағысы, мкмоль/с	100
Қабықты қорғаудың дәрежесі	IP65
Жарық диодтарының қызмет ету мерзімі, сағат	30 000
Пайдалану температурасы, °С	-30 бастап +45°С дейін
Өлшемдері, ҮхЕхБ, мм	213x173x40,5
Салмағы, кг	1,220
Қуат коэффициенті, кем емес	0,9

СӘУЛЕЛЕНУ СПЕКТРГРАММАСЫ



2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Жеткізілім жиынтығына кіреді:
 Жарықдиодты прожектор, дана.....1
 Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Төлқұжат), дана.....1
 Қаптама, жиынтық.....1

3. ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Қауіпсіздік талаптары

3.1.1. Прожекторды монтаждау, бөлшектеу, сондай-ақ оны пайдалану барысында басқа жұмыстарды желі қуаты сөндірілген кезде жүргізу қажет.

3.1.2. Химиялық жемірлі және жарылу қауіпі бар ортада пайдалануға рұқсат етілмейді.

Монтаждау және іске қосу

3.2.1. Прожектор еңіс бұрышын реттеуді қоса, П-тәрізді кронштейнмен жабдықталған.

3.2.2. Айнымалы ток розеткасын F түріндегі айнымалы ток розеткасына қосыңыз.

4. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымды тасымалдау және сақтау, механикалық зақымдар мен атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сақтық шараларын сақтай отырып орауышта жүзеге асырылуы тиіс.

5. ӨТКІЗУ

Оқу және медициналық мекемелерде пайдалану үшін арналмаған.



ПАЙДАЛАНУ БОЮНЧА КОЛДОНМО (ПАСПОРТ)
ӨСІМДҮКТӨРДҮ ӨСТҮРҮҮ ҮЧҮН ЖАРЫҚ
ДИОДДУУ «УДАЧНЫЙ»
ФИТОПРОЖЕКТОРЫ ЭРА FITO-50W-RA90-LED

KG УРМАТТУУ САТЫП АЛУУЧУ!

«ЭРА» товардык белгисі менен өндүрүмдү сатып алгандыгыңыз үчүн ! Сизге ыраазычылык билдиребиз. Бул документ жарык диоддуу жарыктандыруу системаларынын компоненттери менен «ЭРА FITO-50W-RA90-LED» моделинин ЭРА прожекторлорунун жарык диоддуу-шамдалдарына жайылтылат жана куроо, туташтыруу, эксплуатациялоо боюнча колдонмолор үчүн арналган. Жарык диоддуу ЭРА прожектордуктуу жарык агымы менен камсыз кылууга мүмкүндүк берет жана өсүмдүктөрдү табигый жарык жок болгон учурда өсүмдүктөрдү фотосинтез менен камсыз кылууга арналган.

! Буюмду колдонгондон алдында бул колдонмону көңүл коюп окуп чыгыңыз жана пайдалануунун аягына чейин аны сактаңыз.

! Коркунучтуу таасирлердин түрлөрү жөнүндө маалымат.


Буюм адамдын саламаттыгы үчүн, анын пайдалануу эрежелери сакталган учурда буюмдун кызмат мөөнөтүнүн ичинде пайдалануу процессинде бөлүнүп чыга турган коркунучтуу жана зыяндуу заттар жок.

! КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! ӨЗГӨРМӨЛҮҮ 220В ЧЫҢАЛУУСУ ӨМҮР ҮЧҮН КОРКУНУЧТУУ!

1. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

Азык чыңалуусу (өзгөрмөлүү), В	180-240
Жыштыгы, Гц	50/60
Керектелүүчү кубаттуулук, Вт	50
Түстүк температура, К	4000
Жабдуу класстар	I
Фотондук агым, мкмоль/с	100
Ылчаны коргоо даражасы	IP65
Жарык диоддордун кызмат мөөнөтү, саат	30 000
Пайдалануу температурасы, °С	-30 бастап +45°С дейін
Өлшемдері, ҮхЕхБ, мм	213x173x40,5
Салмағы, кг	1,220
Қуат коэффициенті, кем емес	0,9

НУРДАНУУН СПЕКТРГРАММАСЫ



2. КОМПЛЕКТҮҮЛҮГҮ

Жеткирип берүүнүн комплектине төмөнкүлөр кирет:
 Жарык диоддуу прожектор, дана.....1
 Пайдалану боюнча колдонмо (Паспорту), нуска.....1
 Таңгак, комплект.....1

3. ОРНОТУУ ЖАНА ТУТАШТЫРУУ

Коопсуздук талаптары

3.1.1. Прожектордун куроосу, ажыратууну, жана аны пайдалануу процессинде башка иштер, өчүрүлгөн абалында аткарылыш керек.

3.1.2. Химиялык агрессивдүү жана жарылууга кооптуу чөйрөлөрдө пайдаланууга жол берилбейт.

Куроо жана туташтыруу

3.2.1. Прожектор эңкейиш бурчун жөндөө мүмкүнчүлүгү менен П-сымал кронштейни менен жабдылган.

3.2.2. АС тармакка Прожектордук байланыш плагин түрү аркылуу жүргүзүлөт F..

4. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Шамчыракты оромолунда ташуу жана сактоодо механикалык сынуу, бузуулардан жана нымдан сактоону эске алуу зарыл.

5. САТУУ

6. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Жарықдиодты прожектор КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрлік үйлесімділігі» талаптарына сәйкес келеді және пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін адамдардың өміріне, денсаулығына және қоршаған орта үшін қауіп төндірмейді. Бұйымды өткізу аумағы заңнамасының талаптарына сәйкес көдеге жарату қажет.

7. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР МЕН ОЛАРДЫ ЖООУ ТӘСІЛДЕРІ

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ Прожектордың ақауларын анықтаған кезде оны дереу тоқтат ажыратыңыз.

! БҮЙІМНІҢ ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАРЫН ЖООМЕН БАЙЛАНЫСТЫ БАРЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ЖЕЛІ ҚУАТЫ СӨНДІРІЛГЕН КЕЗДЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ ТИІС!

Жарықдиодты прожектор жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none"> қуат берудің 220В желілік кернеуінің болуын тексеріңіз барлық сымдардың тұтастылығына және олардың оқшаулауына көз жеткізіңіз көз жеткізіңіз жарықдиодты прожектордың қосылуының дұрыстығын тексеріңіз
---------------------------------------	--

8. БҮЙІМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйымның атауы:	Фито жарықтауға арналған жарықдиодты прожектор
Бұйым үлгісі:	Өсімдіктерді өсіруге арналған «УДАЧНЫЙ» ЖАРЫҚДИОДТЫ ФИТО-ПРОЖЕКТОРЫ ЭРА FITO-50W-RA90-LED
Тауар белгісі:	«ЭРА»
Өндіруші ел:	Қытай
Өндірушінің атауы:	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД.
Өндірушінің мекен-жайы:	518054, ҚХР, Шэньчжэнь, Наншань ауданы, Чуанье көшесі, мурын Баоличен ғимараты, 901 бөлмесі
Тұтынушылармен жұмыс істеу қызметі:	121467, Ресей, Мәскеу қ., а/ж 43.
Өндірушімен хабарласуға арналған ақпарат:	atl_company@163.com
Импорттаушы:	Импорттаушы туралы ақпарат жеке қаптамада орналасқан заттаңбада көрсетілген.
Нормативтік құжаттарға сәйкестік:	Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрлік үйлесімділігі»
Өндірілген күні:	30.08.2022 (HLT-FITO-35)

9. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы нұсқаулықта жазылған пайдалану шарттарын сақтаған жағдайда қолданудың кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 24 айды құрайды. Құрылғы келесі жағдайда кепілдік қызмет етуге жатпайды:

• механикалық зақымданулары немесе корпусты, кабельді ашу іздері болғанда;

• осы нұсқаулықта жазылған пайдалану шарттарын бұзғанда;

! Калған электр буюмдарды алмастырууға сату алған бір чекиттен қатысууы менен жүзеге ашырылат.



Сату орны	Сатылған күні	Дүкеннің мөртанбасы және сатушының қолы

Сатуу жана оқуу жана медициналық мекемелерде пайдалануу үчүн арналган эмес.

6. УТИЛИЗАЦИЯЛОО

Жарык диоддуу прожектор «Төмен вольттуу жабдуунун коопсуздугу жөнүндө». ББ ТР 004/2011, «Техникалык каражаттардын электр-магниттик шайкештиги» ББ ТР 020/2011 талаптарына ылайык келет жана кызмат мөөнөтү аяктагандан кийин адамдардын жашоосуна, ден-соолугуна жана айлана-чөйрөгө зыян тийгизбейт.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ЖООУ ЫКМАЛАРЫ

! КӨҢҮЛБҮРҮНҮЗ Прожектордун бузуктарын аныктаганда, дароо ага ток берүүнү токтотуңуз. **! БУЮМДУН МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАРЫ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ЖУМУШТАР, ЭЛЕКТР КАМСЫЗДОО ТАРМАГЫ ӨЧҮРҮЛГӨНДӨ АТКАРЫЛУУГА ТИЙИШ!**

Жарык диоддуу прожектор иштейбейт	<ul style="list-style-type: none"> электр камсыздоо тармагында 220В чыңалуу бар болгонун текшериниз бардык сымдардын жана алардын изоляцияларынын бүтүн экенин текшериниз LED кысымы байланышын текшерүү
-----------------------------------	---

8. БУЮМ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР

Буюмдун аталышы:	Фито жарықтауға арналған жарықдиодты прожектор
Буюмдун моделдері:	Өсімдіктерді өсіруге арналған «УДАЧНЫЙ» ЖАРЫҚДИОДТЫ ФИТО-ПРОЖЕКТОРЫ ЭРА FITO-50W-RA90-LED
Товардык белгі:	«ЭРА»
Даярдоочу мамлекет:	Қытай
Даярдоочунун аталышы:	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД.
Даярдоочунун дарегі: П	518054, ҚХР, Гуанчжоу, Нэншэн, жаштар стрит, Каганез, мурын Баоличен эсеп, рум 901
Керекто очулур менен иштоочу қызмат:	121467, Россия, Москва ш., а/я 43.
Даярдоочу менен байланышуу үчүн маалымат:	atl_company@163.com
Импорттоочу:	Импорттоочу тууралуу маалымат жеке таңгакта жайгаштырылган энбелгиде көрсөтүлген.
Ченемдик документтерге ылайык келиши:	Буюм ББ ТР 004/2011 «Төмен вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө», ББ ТР 020/2011 «Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкеш келүүсү» талаптарына ылайык келет.
Өндірілген күні:	30.08.2022 (HLT-FITO-35)

9. КЕПІЛДИК МІЛДЕТТЕМЕЛЕР

Пайдалануунун кепилдик мөөнөтү, бул колдонмода баяндалган пайдалануу шарттарын сактоо менен, сатылган күндөн тартып 24 ай. Түзмөктүн кепилдик тейлөөсү төмөнкү учур арда болбойт:

• механикалык бузуулар же корпусту, кабельди ачуу іздері бар болсо;

• ушул колдонмода жазылған эксплуатациялоо шарттары бузулса;

! Калған электр буюмдарды алмастырууға сатуу алған бір чекиттен қатысууы менен жүзеге ашырылат.



Сатуу жери	Сатуу күні	Дүкендүн бурч мөөрү жана сатуучунун қолу